

ゲームカウンターの設定方法 標準型操作卓

※ 出荷時の設定値は10です。

■ お手つきリミットの設定方法

本機では、お手つき回数のリミットを設定することができます。
設定した値は、電源を切っても保持されます。

■ 設定値の確認方法（起動時）

電源投入時に、現在のリミット設定値が数秒間表示されます。
あわせてドットも点灯し、設定値を確認できます。

■ 設定値の変更・保存方法

(1) 操作卓の「1～10」のLEDスイッチボタンのいずれか（設定したい値）と「セットボタン」を同時に押します

(2) そのまま電源を投入します
→ 選択した値がリミットとして保存されます

■ 使用中の設定値確認方法

利用中にリミット設定値を確認する場合は、
「④リセットボタン」を押してください。
→ 現在の設定値が表示されます。



■ お手つきのカウントについて

- 「不正解ボタン♪」を押した時点で「お手つき」としてカウントされます
- 早押しボタンを押した後、判定せずに「④リセット」ボタンを押すとキャンセル扱いとなりカウントされません

■ 一時的にリミット「10」で起動する方法（保存されません）

電源投入時に「⑤記憶リセットボタン」を押しながら起動すると、
リミット値「10」で起動します。

※この設定は一時的なもので、電源を切ると元の設定に戻ります